



PERFORM 4500 XL

PORTABLE POWER

Серия PERFORM

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Большая автономность
- Великолепное соотношение технико-эксплуатационных показателей к цене
- Облегченный запуск благодаря положениям лето/зима

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР QUAD CLEAN

Циклонический фильтр Quad Clean предлагает 4 уровня эффективной фильтрации. Гарантируя вход всегда чистого воздуха, он способствует экономии топлива и делает оптимальной мощность двигателя, удлинняя кжд_лн службы.

ОСТ НОВ ПО НИЗКО У УРОВН СЛ

Двигатель g_aZimkblky beb hklZgh\blky \h lj_fy k\h_c jZ[hlu _keb mjh\gv fZkeZ низкий для [_gabgh\uo ^\b]Zl_e_c или ^Zle_gb_fZkeZ слабое для ^ba_evguo ^\b]Zl_e_c ;eZ]h^Zjywlhc nmgdpbb we_dlj]_g_jZlhj _ebdhe_igh aZsbsz3

Серия PERFORM

Отличные рабочие характеристики и конкурентоспособность оборудования, адаптированного частому использованию.



PERFORM 4500 XL

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	PERFORM
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	4.20
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Одна
Топливо	Бензин И92
Бак (л)	18
Расход при нагрузке 75% (л/ч) *	1.70
Автономия при нагрузке 75% (ч) *	10.60
Уровень звукового давления LwA дБ(A)	96
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	82
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	68

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Модель двигателя	CH395
Тип двигателя	ОН
Запуск	Ручной
Останов при низком уровне масла	Да
Объём цилиндра (см3)	277
Объём по маслу, л	1.10

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Бесщёточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

РАЗЪЁМЫ И ПАНЕЛИ

2 розетки 230В 10/16А - автомат защиты

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	81
Ширина (см)	55.50
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	66.50

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	82
Ширина (см)	56.50
Высота (см)	60
Вес (кг)	68.50
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	193
Вес упакованной палеты (кг)	421

Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и гарантирования безопасности пользователей.

АКСЕССУАРЫ. ДОКУМЕНТАЦИЯ.



Воронка



Эластичные опоры на раме



Руководство по использованию и обслуживанию



Эргономические ручки захвата

ОПЦИИ



R01

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



R05M

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



RKB1HD

Тележечный комплект



RKS1

Комплект ЗИП для обслуживания двигателя



RPM

Вилки на кабель всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ

Комплект заземления. Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².



RKD1

Комплект из 2 съёмных дифференциальных адаптеров для домашних розеток. Схема соединения земли с изолированной нейтралью